

سلسلة تمارين حول نظام التعداد

- أنجز التحويلات الأنظمة التالية :

النظام العشري : حول إلى النظام العشري ؟ - ما يلي :

010010010	110011	101111	11000	❖ - الثنائي (Binaire) :
777	142	2007	24.6	❖ - الثماني (Octal) :
ABED.GEF	F73	DB1E	FAB5	❖ - السادس عشر (Hexadécimal) :
1000011100110010		011100100011		❖ - عشري مرمز ثنائي (BCD) :

النظام الثنائي : حول إلى النظام الثنائي ؟ - ما يلي :

1974.504	2211	1987	2001	❖ - العشري (Décimal) :
777	142	2007	24.6	❖ - الثماني (Octal) :
A1DA	9F2	EDF	BA6	❖ - السادس عشر (Hexadécimal) :
11011	1000	0101	1101	❖ - ثنائي إنعكاسي (GRAY) :

النظام الثماني : حول إلى النظام الثماني ؟ - ما يلي :

1991.1991	5941	213	266	❖ - العشري (Décimal) :
10111101	010011	101011	100110	❖ - الثنائي (Binaire) :
99EFF	ABCD	ECA5	6A8C3D	❖ - السادس عشر (Hexadécimal) :

النظام السادس عشر : حول إلى النظام السادس عشر ؟ - ما يلي :

41434	214	515	2100	❖ - العشري (Décimal) :
10110	010011	101011	100110	❖ - الثنائي (Binaire) :
74250	3642	707	2001	❖ - الثماني (Octal) :

النظام عشري مرمز ثنائي (BCD) : حول إلى النظام العشري مرمز ثنائي ؟ - ما يلي :

3284	4096	7032	8732	❖ - العشري (Décimal) :
0101	0110	1001	1100	❖ - الثنائي الإنعكاسي (GRAY) :

النظام ثنائي إنعكاسي (GRAY) : حول إلى النظام الثنائي إنعكاسي ؟ - ما يلي :

3284	4096	7032	8732	❖ - العشري (Décimal) :
1101	1011	0111	1010	❖ - عشري مرمز ثنائي (BCD) :